

LED-ohjaimet Start Flex LED- nauhalle



- Saatavissa ei himmennettävä, DALI/Switch-Dim, 1–10V ja Casambi
- Useita eri tehoja
- Käyttölämpötila -25 ... +50 °C
- IP20 ja IP67 -malleja
- IP67-malleissa kiinteä 30 cm:n liitosjohto molemmissa päissä
- Ohessa LED-ohjaimien valintataulukko
- Takuu 3 vuotta



LED-driver 20W 24VDC



Casambi PWM4 RGBW -yksikkö



SYLVANIA

Koodi	Snro	Kuvaus	Teho W	Syöttöjännite V	Toisiojännite DC V	Himmennystapa	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm
9014937	4045150	LED Driver 20W 24VDC	20	100-240	24	Ei himmennettävä	167	39	30
9014921	4045129	LED driver 35W 24VDC	35	220-240	24	Ei himmennettävä	142	43	30
9014922	4045131	LED driver 60W 24VDC	60	220-240	24	Ei himmennettävä	225	43	29,8
9014923	4045133	LED driver 100W 24VDC	100	220-240	24	Ei himmennettävä	295	43	29,8
9014924	4045135	LED driver 200W 24VDC	200	220-240	24	Ei himmennettävä	325	43	29,8
9014932	4045146	LED-driver 35W 24VDC IP67	35	220-240	24	Ei himmennettävä	199	42,5	34
9014934	4045148	LED-driver 100W 24VDC IP67	100	220-240	24	Ei himmennettävä	164	39	68
9014935	4045149	LED-driver 200W 24VDC IP67	200	220-240	24	Ei himmennettävä	232	43,5	68
9014925	4045136	LED driver 35W 24VDC DALI/Switch-Dim	35	220-240	24	DALI/Switch-Dim	195	43	30,2
9014926	4045137	LED driver 60W 24VDC DALI/Switch-Dim	60	220-240	24	DALI/Switch-Dim	225	43	30,2
9014927	4045138	LED driver 100W 24VDC DALI/Switch-Dim	100	220-240	24	DALI/Switch-Dim	295	43	29,8
9014928	4045139	LED driver 150W 24VDC DALI/Switch-Dim	150	220-240	24	DALI/Switch-Dim	325	43	29,8
9014913	4045140	LED driver 35W 24VDC Casambi	35	220-240	24	Casambi	195	43	30,2
9014915	4045142	LED driver 100W 24VDC Casambi	100	220-240	24	Casambi	295	43	29,8
9014916	4045143	LED driver 150W 24VDC Casambi	150	220-240	24	Casambi	325	43	29,8
9041535		Casambi PWM4 RGBW -yksikkö			12-24	Casambi	73	30	19
2654700	4045114	LED-ohjain LPF-90D-24 1-10V 90W IP67	90	100-240	24	1-10V	205	60	35

LED-ohjaimien valintataulukko

			Ohjaimet																	
Tuotenimi	Max. teho 5m Start flex LED-nauhalle	Teho per 1m Start flex LED-nauha	9014937 Driver 20W 24V IP20		9014921 Driver 35W 24V IP20		9014922 Driver 60W 24V IP20		9014923 Driver 100W 24V IP20		9014924 Driver 200W 24V IP20		9014925 Driver 35W 24V IP20 DALI/ Switch-Dim		9014926 Driver 60W 24V IP20 DALI/ Switch-Dim		9014927 Driver 100W 24V IP20 DALI/ Switch-Dim		9014928 Driver 150W 24V IP20 DALI/ Switch-Dim	
									LED-ohjaimelle sopiva metrimäärä											
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Start Flex IP20 / IP65 Standard	24	4,8	0,1	4,2	2,2	7,2	3,8	12,4	6,3	20,8	12,5	41,6	0,7	7,2	1,3	12,4	2,1	20,8	3,1	31,1
Start Flex IP20 HO / IP65 HO Pro	82,5	16,5	0,1	1,2	0,6	2,0	1,1	3,5	1,8	6,0	3,6	12,0	0,2	2,0	0,4	3,5	0,6	6,0	0,9	9,0

			Ohjaimet													
			9014913 Driver 35W 24V Casambi		9014915 Driver 100W 24V Casambi		9014916 Driver 150W 24V Casambi		2654700 LPF-90D-24 1-10V 90W IP67		9014932 Driver 35W 24V IP67		9014934 Driver 100W 24V IP67		9014935 Driver 200W 24V IP67	
			LED-ohjaimelle sopiva metrimäärä													
Tuotenimi	Max. teho 5m Start flex LED-nauhalle	Teho per 1m Start flex LED-nauha	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Start Flex IP20 / IP65 Standard	24	4,8	0,7	7,2	2,1	20,8	3,1	31,1	0,1	18,8	2,2	7,2	6,3	20,8	12,5	41,6
Start Flex IP20 HO / IP65 HO Pro	82,5	16,5	0,2	2,0	0,6	6,0	0,9	9,0	0,1	5,4	0,6	2,0	1,8	6,0	3,6	12,0

*Huomioi, että yli 5m:n pituudessa LEDien kirkkaus voi vaihdella nauhan alku- ja loppupään välillä.
** Casambi LED -driverit soveltuvat vain himmentämiseen valkoisen värisävyyn LED-nauhoille.
RGB/RGBW -nauhojen värinsäätöön käytetään Casambi PWM4 RGBW -yksikköä, sekä erillistä LED-driveria, joka on teholtaan riittävä ohjaimeen kytkettävälle LED-nauhalle.

HUOM! RGB- ja RGBW-nauhat vaativat aina erillisen RGB-/RGBW -ohjainyksikön. Tavallista LED-ohjainta käytetään näillä nauhoilla vain teholähteenä.



fi.info@sylvania-lighting.com

www.sylvania.fi

www.sylvania-lighting.com

